

DS Power 2 “basic” - DS Power 2/12 – DS Power 3

Caratteristiche:

Alimentatore **universale per qualunque circuito di Slot.**

Uscita di corrente continua stabilizzata.

Protezione automatica contro corto circuiti, (nella Power 2 / 12 c'è un tasto "on" che dovrà essere schiacciato, nel caso in cui la fonte venga disconnessa in caso di corto circuito).

Uscita con cavo bipolare di colore Rosso (+) e Nero (-)

Led di colore Verde e Rosso che indicano On/Off

Selettore di voltaggio in due posizioni: Low/High (solo in Power 2/12 e Power 3)

Commutatore rotante per la selezione rapida del voltaggio:

6 voltaggi in Power 2: 8,10,12,14,16,18 volt

12 voltaggi in Power 2 /12: 5,7,10,12,14,15,16,17,18,20,22 volt

24 voltaggi in Power 3: da 8.5 a 20 volt in scala da 0.5 volt

Potenza:

2 Amp. Power 2 base e Power 2/12

3 Amp. Power 3

Istruzioni per l'utilizzo

1.La fonte di alimentazione deve essere collegata a una presa di corrente a 220 V.

2.I cavi di uscita di colore Rosso (+) e Nero (-) di basso voltaggio, sono quelli da collegare alla scatola "Stop & Go" o al sistema di connessione dei pulsanti.

3.Una volta terminata e verificata la connessione di tutti i cavi (questo viene indicato da un led rosso nella scatola DS "Stop & Go"), si potrà regolare la tensione di uscita desiderata.

4.I voltaggi di uscita sono indicati sulla confezione con una freccia che segnala le diverse tensioni da scegliere, in base a quella utilizzata.

5.Gli alimentatori "Power 2/12" e "Power 3" hanno inoltre un selettore di basso e alto (Low-High) che seleziona i valori indicati in ogni scala: Low indica il valore basso in ogni posizione e High indica il valore alto sempre in ogni posizione.